EM 125 kHz lecteur de proximité à l'intérieur, des contacts boulonnés, clavier en silicone avec rétro-éclairage, configurable par l'utilisateur dans la version sans clavier .

Caractéristiques

- 12VDC
- EM 125 kHz cartes
- Programmable format de sortie des données: Wiegand 26-66bit, Magstripe (horloge et de donnée
- Différentes façons de code PIN et le clavier codes de transmission
- LED et avertisseur sonore contrôlé par des entrées séparées
- Installation à l'extérieur (à l'exception PRT42EM)
- Peut être utilisé pour la programmation EMC-4 de la carte (gratuit CARR logiciel est nécessaire)
- Programmé manuellement ou à partir du PC
- Peut fonctionner comme un contrôleur d'accès autonome déconnecté
- 120 utilisateurs indexées
- Authentification: carte et / ou un code PIN
- Journal des événements pour 1024 opérations
- Built-in de sortie relais programmable 1.5A/30V
- Deux entrées NO / NF
- Deux sorties à transistor
- Fonctionnement avec module d'extension XM-2 I / O
- Possibilité de connexion de l'EPR lecteur externe série (deux de commande de porte simple)
- Altérer
- La marque CE